Akku-Schneidwerkzeug **Bedienungsanleitung**

Akku-Kabelschneider

„AS-52“
Art. 216434-1



Video 216434

DIN EN ISO 9001 ZERTIFIKAT

haupa®

...mit „Sicherheit” besser.

1. Technische Daten

Anwendungsbereich:	Durchtrennen von mehrdrähtigen Kupfer- und Aluminiumkabel. **Nicht für feindrähtige Leiter und ACSR Alumninium-Stahlseile geeignet.**
Sicherheit:	Sicheres Arbeiten durch Sicherheitsschalthebel. Diese Kabelschneider schützten den Bediener nicht bei Arbeiten an spannungsführenden Leitungen.
Garantie:	2 Jahre Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch

2. Arbeitsbereich

Schneidbereich:	Ø bis 52 mm Cu/Al
Batterieladezeit:	60 min.
Akkuspannung:	18 V
Akkukapazität:	4,0 Ah



haupa®

...mit „Sicherheit" besser.

2. Kurzbeschreibung

Vorbereitung:

Vor Inbetriebnahme des Werkzeuges unbedingt die Bedienungsanleitung lesen. Alle stromführenden Teile im Arbeitsumfeld sind freizuschalten.
Ansonsten sind Schutzvorkehrungen für das Arbeiten in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen zu treffen. (DIN EN 50110)
Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie zu müde, unter Medikamenten, Drogen oder Alkoholeinfluss stehen.
Unter Berücksichtigung der gültigen Unfallverhütungs- und Sicherheitsbestimmungen benutzen Sie bitte das Werkzeug ausschließlich für den dafür vorgesehenen Gebrauch.
Nur elektrotechnisch unterwiesene Personen ab 16 Jahren dürfen mit Hilfe des Werkzeuges das Verbindungsmaterial verarbeiten.
Die Bedienungsanleitung muss immer mit dem Werkzeug mitgeführt werden. Die Anleitung muss vom Bediener gelesen und verstanden sein. Dies muss vom Betreiber sichergestellt sein.

Bedienung:

- Das Gerät besitzt einen manuellen Rücklauf, mit welchem man das Drehmesser in die Ausgangslage zurück fahren kann.
- Besonders gutes Schnittbild durch kreisförmigen Sichelschnitt.
- Einsatz unter härtesten Bedingungen möglich - robuste Bauweise.

4. Hinweise zum bestimmungsgemäßen Gebrauch

Vor Arbeitsbeginn sind alle aktiven, d.h. stromführenden Teile im Arbeitsumfeld des Monteurs freizuschalten. Ist dieses nicht möglich sind entsprechende Schutzvorkehrungen für das Arbeiten in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen zu treffen. Es sollte vor Arbeitsbeginn der Ladezustand des Akkus überprüft worden sein.

Entfernen und Einsetzen des Akkus

Eigenschaften Ladegerät

Modell Nr.:	215527
Input:	100 – 240 V AC
Frequenz:	50 / 60 Hz
Output V:	21 V
Output A:	1 A
Gewicht:	0,164 kg
Abmessungen:	92 mm (L) x 47 mm (B) x 45 mm (H)

Ladegerät:

Verbinden von Akku mit Ladegerät:

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstraße 165-169, D-42853 Remscheid,
Tel.: +49 (0) 2191 8418-0. Fax: +49 (0) 2191 8418840, E-Mail: sales@haupa.com. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

215523 (2 Ah)

215525 (4 Ah)

Eigenschaften

Modell Nr.:	215523
Volt:	18 V
Gewicht:	0,35 kg
Maße:	114 mm (L) x 73,5 mm (B) x 67 mm (H)
Ladezeit:	ca. 30 Min
Kapazität:	2 Ah

Eigenschaften

Modell Nr.:	215525
Volt:	18 V
Gewicht:	0,58 kg
Maße:	114 mm (L) x 73,5 mm (B) x 67 mm (H)
Ladezeit:	ca. 60 Min
Kapazität:	4 Ah

LED Anzeige (Ladestand): Drücken Sie den Knopf:

**Unser Unternehmen übernimmt keine Garantie für Schäden durch falsche Nutzung.*

Bitte entfernen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen!

6. Pflege und Wartung

Reinigung:

Eine sorgfältige Reinigung des Werkzeugs, insbesondere der beweglichen Teile, trägt zu einer längeren Nutzungsdauer bei. Denken Sie daran, dass Staub, Sand, Umwelteinflüsse – vor allem bei hohem Salzindex – und Schmutz im Allgemeinen extrem schädlich sind.

Stromschalter:

Überprüfen Sie, ob sich der Schalter der Maschine wieder automatisch herausdrückt, wenn Sie ihn loslassen.

Verwenden Sie immer Originalersatzteile. Andere Teile können das Werkzeug schwer beschädigen und lassen die Garantie verfallen.
Wenn das Werkzeug trotzdem nicht ordnungsgemäß funktioniert, dann schicken Sie es zur fachmännischen Instandsetzung und Feineinstellung an den nächsten Reparaturdienst oder schreiben Sie ein E-Mail an: info@haupa.com

MACHEN SIE BEI JEDER ERSATZTEILBESTELLUNG FOLGENDE ANGABEN:

1) Artikelnummer.
2) Artikelbeschreibung.
3) Verweis auf Bedienungsanleitung und/oder Datumsangabe.
4) Werkzeugart
5) Seriennummer von Werkzeug.

Die Garantie verfällt, wenn andere Teile als die Original-Ersatzteile von HAUPA benutzt werden.

haupa®

...mit „Sicherheit" besser.

CE-Konformitätserklärung
HAUPA Werkszeugnis

Remscheid, 23.03.2011

Produkt:	Akkukabelschneider „AS-52“
Produktbereich:	Rund ums Kabel
Art.-Nr.:	216434-1
Gewicht:	2,7 kg ohne Batterie
Akku:	18 V; 4 Ah
Durchmesser:	max. 52 mm
Einsatzbereich:	AL/Cu-KAbel max. 52 mm
Dimension:	320 x 160 x 110 mm
Bemerkung:	nicht geeignet für ACSR und armierte Kabel

HAUPA GMBH & Co.KG
Königstr. 169
42929 Remscheid
Germany
erklärt hiermit, dass der oben genannte Artikel mit den folgenden normativen Dokumenten übereinstimmt:

gemäß den Bestimmungen der Richtlinien 2006/42/EG
und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU

CE

HAUPA GmbH & Co.KG
Product Management

DIN EN ISO 9001
ZERTIFIKAT